



## Edge-Core ES3552M - сброс в дефолт

Опубликовано muff в Вс, 2012-07-15 17:07



На тестовом стенде оказался "очередной пациент" - коммутатор **ES3552M** (стоит отметить, что для коммутатора **ES3528M** все аналогично). В первую очередь рассмотрим процедуру сброса коммутатора в настройки по умолчанию. Инструкция несложная, но имеет свои особенности.

- Подключаемся к коммутатору через консольный порт (**RS-232**) и запускаем утилиту [minicom \[1\]](#). Настройки **COM**-порта: **9600 8N1**.
- Подаем питание на коммутатор.
- Во время загрузки нажимаем сочетание клавиш **Ctrl+U** и после прохождения **POST** должен появиться запрос пароля:

```
User Mode

--- Performing Power-On Self Tests (POST) ---DUMMY Test 1 .....
... PASSUART Loopback Test ..... PASSDRAM Test .....
PASSTimer Test ..... PASSDone All Pass.----- D
ONE ----

Password :
```

- Вводим пароль - **mercury** и жмем "**Enter**". После ввода пароля выводится список файлов на флеше:

File Name	S/Up	Type	Size	Create Time
le.bin	0	10	128000	26:01:06\$binary_cfg_file_interna
l.bin	0	10	128000	26:00:59\$logfile_1
0	3	704	3512:03:42	ES3528_52M_diag_V1.0.0.8.bix
1	1383604	00:01:21	ES3528_52M_opcode_V1.4.7.1.bix	1 2 483696
4	84136:21:05	Factory_Default_Config.cfg	0	5 455 24:0
0:51certificate			0	8 32640 24:00:43
p1.cfg		1		startu
5	12568	2638:38:04		Free Space : 9
043968[X]modem Download [D]elete File [S]et Startup File[C]hange Baudrate [Q]uitS				elect>

- В моем частном случае загрузочным конфигурационным файлом является **startup1.cfg** (смотрите колонку **S/Up**). Соответственно его и нужно удалить. Для удаления файла необходимо нажать клавишу "**d**". Однако не забывайте, что этот коммутатор поддерживает возможность хранения нескольких конфигурационных файлов, возможно необходимо будет также удалить и их тоже.

```
File name to delete : startup1.cfg
```



This is starup file, you sure you want to delete it (y/n) ?**y**

6. После удаления файлов конфигурации жмем клавишу "q" для выхода и загрузки в обычном режиме.
7. По завершению загрузки авторизуемся на коммутаторе, используя логин **admin** и пароль **admin**.

**Источник (получено 2026-02-20 07:03):**

<http://muff.kiev.ua/content/edge-core-es3528-sbros-v-defolt>

**Ссылки:**

[1] <http://muff.kiev.ua/content/minicom-rabotaem-s-oborudovaniem-cherez-rs232>