Компиляция ядра в FreeBSD 8.0-RELEASE i386

После установки FreeBSD 8.0-RELEASE i386, при компиляции своего custom-ядра, возникла непонятная ошибка при сборке. Ругалось на сборку устройства **aic7xxx**, хотя в системе не обнаружил никаких SCSI-контроллеров.

Но есть из памяти всплыло:

- Ты видишь сурка?

- Нет.

- И я не вижу... А он есть!

Соответственно начал искать, чего же не хватает системе. Решилось все добалением следующих опций в ядро:

```
device          scbus           # SCSI bus (required for SCSI)

device          ahc             # AHA2940 and onboard AIC7xxx devices
options         AHC_REG_PRETTY_PRINT    # Print register bitfields in debug
                                # output.  Adds ~128k to driver.
device          ahd             # AHA39320/29320 and onboard AIC79xx devices
options         AHD_REG_PRETTY_PRINT    # Print register bitfields in debug
                                # output.  Adds ~215k to driver.
```

После этого сборка и установка ядра проблем не вызвала. Все собралось, установилось и после перезагрузки успешно заработало

Источник (получено *2026-11-18 18:00*):
http://muff.kiev.ua/content/kompilyatsiya-yadra-v-freebsd-80-release-i386