



## ZyXEL ES-2024 - сброс в дефолт

Опубликовано muff в Втр, 2012-04-17 13:43



Понадобилось как-то сбросить в настройки по умолчанию коммутатор **ZyXEL ES-2024**. Сбросить только пароль нету возможности, но можно сбросить все настройки на заводские установки.

Пошаговая инструкция.

1. Подключаем коммутатор через консольный порт к порту **RS-232**.
2. Запускаем утилиту [minicom](#) [1]. Параметры подключения: **9600 8N1**.
3. Подаем питание на устройство и ждем вывода сообщения "**Press any key to enter Debug Mode within 3 seconds**". Нажимаем на клавиатуре любую клавишу и попадаем в режим отладки:

```
Bootbase Version: V1.07 | 04/20/2005 13:38:02RAM: Size = 32768 KbytesDRAM
POST: Testing: 32768KOKFLASH: AMD 32M *1

ZyNOS Version: V3.70(TX.0) | 07/06/2006 20:03:31

Press any key to enter debug mode within 3 seconds.
.....Enter Debug Mode

ES-2024A>
```

4. Вводим команду ATSH для вывода информации о программном и аппаратном обеспечении коммутатора:

```
ES-2024A> atsh

ZyNOS Version          : V3.70(TX.0)
| 07/06/2006 20:03:31Bootbase Version    : V1.07 | 04/20/2005 13:38:02Serial Numb
er          : 0Z0642011284Vendor Name    : ZyXELProduct Model      : ES-2024A
ZyNOS ROM address     : bfc10000System Type      : 8MAC Address       : 00134
9E81C48Default Country Code : FFBoot Module Debug Flag : 00RomFile Version    :
E8RomFile Checksum    : 219aZyNOS Checksum      : 6276SNMP MIB level & OID  :
060102030405060708091011121314151617181920Main Feature Bits   : C0Other F
eature Bits          :      DD 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00-00 00 13 00 00 00OK
```

5. Загружаем последнюю версию микропрограммного обеспечения с сайта производителя. В моем случае это файл [ES-2024A\\_3.90\(TX.3\)C0.zip](#) [2]. Распаковываем





**Ссылки:**

[1] <http://muff.kiev.ua/content/minicom-rabotaem-s-oborudovaniem-cherez-rs232>

[2] [http://muff.kiev.ua/files/ES-2024A\\_3.90%28TX.3%29C0.zip](http://muff.kiev.ua/files/ES-2024A_3.90%28TX.3%29C0.zip)