D-Link DES-3526 - сброс в дефолт

Опубликовано muff в Вс, 2012-06-24 02:57



Продолжая ветку сброса устройств в настройки по умолчанию, разберемся с тем, как происходит обнуление настроек на коммутаторе **D-Link DES-3526**. Пошаговая инструкция по сбросу:

- 1. Подключаемся к коммутатору через консольный порт (RS-232) и запускаем утилиту minicom [1]. Настройки **COM-порта**: **9600 8N1**.
- 2. Подаем питание на коммутатор.
- 3. Наблюдаем за процесом загрузки. Дожижаемся момента загрузки прошивки 100%, и в этот момент зажимаем **Shift+6**.

4. После этого коммутатор переходит в режим сброса настроек:

- 5. В этом режиме возможны такие действия:
 - просмотр созданных аккаунтов (show account list)
 - удаление всех аккаунтов (reset account)
 - удаление пароля для аккаунта (reset password <username>)
 - сброс на заводские настройки (reset factory)
 - перезагрузка коммутатора (restart)

6. Для примера, воспользуемся возможностью удаления всех аккаунтов:

>reset accountCommand: reset account

Are you sure to proceed with clean account?(y/n) y

Press 'restart' to save for taking effect the modification.Success.

>restartCommand: restart

Are you sure to proceed with the system reboot?(y/n)y

Are you want to save configuration?(y/n)**y**

Saving all configurations to NV-RAM... Done.Please wait, the switch is rebooting...

7. После перезагрузки коммутатора можно подключаться к нему, не указывая ни логина ни пароля:

DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface

Firmware: Build 6.00.B35 Copyright

(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.username:password:

DES-3526:admin#

Источник (получено 2025-12-01 08:53):

http://muff.kiev.ua/content/d-link-des-3526-sbros-v-defolt

Ссылки:

[1] http://muff.kiev.ua/content/minicom-rabotaem-s-oborudovaniem-cherez-rs232