D-Link DES-3526 - сброс в дефолт

Опубликовано muff в Вс, 2012-06-24 02:57



Продолжая ветку сброса устройств в настройки по умолчанию, разберемся с тем, как происходит обнуление настроек на коммутаторе **D-Link DES-3526**. Пошаговая инструкция по сбросу:

1. Подключаемся к коммутатору через консольный порт (**RS-232**) и запускаем утилиту minicom [1]. Настройки **COM-порта**: **9600 8N1**.

2. Подаем питание на коммутатор.

3. Наблюдаем за процесом загрузки. Дожижаемся момента загрузки прошивки 100%, и в этот момент зажимаем **Shift+6**.

```
  Boot Procedure                                                    5.00.
009-------------------------------------------------------------------------
---------  Power On Self Test ..................................... 100
%

  MAC Address    : 00-17-9A-BD-95-42  H/W Version    : 0A3G

  Please wait, loading V6.00.B35 Runtime image ............ 100 %
```

4. После этого коммутатор переходит в режим сброса настроек:

```
  Boot Procedure                                                    5.00.
009-------------------------------------------------------------------------
---------  Power On Self Test ..................................... 100
%

  MAC Address    : 00-17-9A-BD-95-42  H/W Version    : 0A3G

  Please wait, loading V6.00.B35 Runtime image ............ 100 %

  The switch is now entering Reset Configuration Mode...................
.....  The switch is currently in Reset Configuration Mode.
```

5. В этом режиме возможны такие действия:
   - просмотр созданных аккаунтов (**show account_list**)
   - удаление всех аккаунтов (**reset account**)
   - удаление пароля для аккаунта (**reset password <username>**)
   - сброс на заводские настройки (**reset factory**)
   - перезагрузка коммутатора (**restart**)

6. Для примера, воспользуемся возможностью удаления всех аккаунтов:

```
>reset accountCommand: reset account

Are you sure to proceed with clean account?(y/n) y

Press 'restart' to save for taking effect the modification.Success.

>restartCommand: restart

Are you sure to proceed with the system reboot?(y/n)y
Are you want to save configuration?(y/n)y
Saving all configurations to NV-RAM... Done.Please wait, the switch is rebooting...
```

7. После перезагрузки коммутатора можно подключаться к нему, не указывая ни логина ни пароля:

```
              DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface

                              Firmware: Build 6.00.B35            Copyright
(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.username:password:

DES-3526:admin#
```

Источник (получено *2026-11-06 12:45*):
http://muff.kiev.ua/content/d-link-des-3526-sbros-v-defolt

Ссылки:
[1] http://muff.kiev.ua/content/minicom-rabotaem-s-oborudovaniem-cherez-rs232