



Huawei S2326 - сброс в дефолт

Опубликовано muff в Пнд, 2012-01-30 23:21



Продолжая тему сброса коммутаторов, решил разобраться с тем, какова процедура сброса пароля на модели **Huawei S2326**. Опять же попытаюсь выдать пошаговый мануал.

1. Подключаем коммутатор через кабель RS-232 и запускаем утилиту [minicom](#) [1].
Распиновка кабеля такая же, как и для [ZTE 2928](#) [2]. Настройки COM-порта: **9600 8N1**.
2. Подаем питание на коммутатор.
3. Наблюдаем за процессом загрузки.

```
BIOS LOADING ...Copyright (c) 2008-2010 HUAWEI TECH CO., LTD.(Ver128, Aug
24 2010, 21:58:24)
```

```
Press Ctrl+B to enter BOOTROM menu ... 2
```

Дождавшись строки "**Press Ctrl+B to enter BOOTROM menu**", жмем на клавиатуре сочетание клавиш "**Ctrl+B**".

4. На запрос пароля вводим "**www.huawei.com**" (в некоторых версиях возможен вариант пароля "**huawei**").
5. Попадаем в "**BOOTROM MENU**".

```
BOOTROM  MENU
```

```
1. Boot with default mode    2. Enter serial submenu    3. Enter start
up submenu    4. Enter ethernet submenu    5. Enter filesystem submenu
6. Modify BOOTROM password  7. Reboot
```

```
Enter your choice(1-7):
```

6. Жмем на клавиатуре кнопку "**5**" (**Enter filesystem submenu**) и после этого "**Enter**". Попадаем в "**FILESYSTEM SUBMENU**".

```
FILESYSTEM SUBMENU
```



- ```
1. Erase Flash 2. Format flash 3. Delete file from Flash
4. Rename file from Flash 5. Display Flash files 6. Return to main menu
```

Enter your choice(1-6):

7. Жмем кнопку "3" (**Delete file from Flash**), после этого **"Enter"**. Выводится список файлов, которые есть на файловой системе:

```
No. File Size(bytes) Created Date File Name=====
=====1: 28 bytes Jan 01 20
08 00:00:54 private-data.txt2: 836 bytes Jan 01 2008 00:01:08
rr.dat3: 836 bytes Jan 01 2008 00:01:12 rr.bak4: 571936 bytes
 Jan 01 2008 00:06:34 s23_33_53-v100r005sph007.pat5: 12240 bytes
 Jan 01 2008 00:06:58 $_patchstate_reboot6: 6463980 bytes Jan 01 200
8 00:24:26 S2300-V100R005C01SPC100.cc7: 12086 bytes Jan 01 2008 00
:07:05 test-sw.cfg

BE CAREFUL!This may cause your system fail to start!Please choose the file
you want to delete:
```

8. Выбираем cfg-файл, который обнаруживаем, и вводим его имя в строку приглашения **"Please choose the file you want to delete:"**. В моем случае это **"test-sw.cfg"**. Подтверждаем удаление файла, нажав на кнопку **"y"**.

```
Please choose the file you want to delete: test-sw.cfg

delete it? Yes or No(Y/N)y

Deleting filedone
```

9. После удаления файла конфигурации опять попадаем в **"FILESYSTEM SUBMENU"**. Жмем кнопку "6" и после этого **"Enter"**.

10. Попадаем в **"BOOTROM MENU"**. Жмем кнопку "7" (**Reboot**) и после этого **"Enter"**. Коммутатор пойдет на перезагрузку. После завершения загрузки автоматически попадаем в **cli** устройства. Логин и пароль не запрашивается.

На этом этапе процедуру сброса в дефолт коммутатора **Huawei S2326** (полная имя модели - **S2326TP-EI**) считаем успешно завершенной. Дальше - конфигурация устройства. Но это уже тема для новой статьи.

**Источник (получено 2025-07-03 08:01):**

<http://muff.kiev.ua/content/huawei-s2326-sbros-v-defolt>

**Ссылки:**

[1] <http://muff.kiev.ua/content/minicom-rabotaem-s-oborudovaniem-cherez-rs232>

[2] <http://muff.kiev.ua/content/zte-2928-vosstanovlenie-parolya-i-nastroika-dostupa>