



Опубликовано tuff в Вс, 2012-04-15 00:26



Перестраивая сеть одного из небольших офисов, возникла необходимость в сбросе пароля на коммутатор **Linksys SPS224G4**, поскольку предыдущий админ никаких реквизитов не оставил. Процедура аналогичная, как и для [Linksys SPS224G4](#) [1].

1. Подключаемся к коммутатору через консольный порт (**RS-232**) и запускаем утилиту [minicom](#) [2]. Настройки COM-порта:**38400 8N1**.
2. Подаем питание на коммутатор.
3. Наблюдаем за процессом загрузки.

[illegible]

Дождавшись строки **"Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom."**, жмем на клавиатуре **"Enter"** (либо же **"Esc"**).

4. Попадаем в "**Startup Menu**".

```

Startup Menu
[1] Download Software[2] Erase Flash File[3] Password Recovery Procedure

```



```
re[4] Enter Diagnostic Mode[5] Set Terminal Baud-Rate[6] Back Enter yo
ur choice or press 'ESC' to exit:
```

5. Жмем на клавиатуре кнопку **"3"** (**Password Recovery Procedure**), выполняя тем самым процедуру восстановления пароля. Вывечивается информационное сообщение **"==== Press Enter To Continue ====="**. Соответственно жмем на клавиатуре **"Enter"**.
6. Жмем кнопку **"6"** (**Back**) для продолжения процесса загрузки.
7. По завершению загрузки коммутатор выводит **"Login Screen"**, выдавая приглашение на ввод логина и пароля:

```

                                Login Screen                                =====
                                User Name:
                                Password:

Action->          Edit  Execute

ArrowKey/TAB/BACK=Move  SPACE=Toggle  ENTER=Select  ESC=Back
```

8. Навигация довольно неудобная, но можно справиться. Необходимо, чтобы курсор был на кнопке **"Edit"** (используйте клавиши навигации "вправо"-**"влево"**), после этого жмем клавишу **"Enter"** и только после этого можно ввести логин и пароль в предложенную форму.
9. По умолчанию используется логин **"admin"** без пароля. Вводим логин **"admin"** и жмем клавишу **"Esc"**. С задержкой где-то в секунду, курсор перемещается на позицию **"Edit"**. Жмем **"вправо"**, курсор перемещается на позицию **"Execute"**.

```

                                Login Screen                                =====
====
                                User Name:  admin
                                Password:

Action->          Edit  Execute

ArrowKey/TAB/BACK=Move  SPACE=Toggle  ENTER=Select  ESC=Back
```

10. После нажатия клавиши **"Enter"** попадаем в **Switch Main Menu**.

```

                                Switch Main Menu
                                =====

                                1. System Configuration Menu
                                2. Port Status
                                3. Port Configuration
                                4. Help
```



0. logout

11. Однако, предоставленный функционал более чем "беден" и не представляет особого интереса. Для включения полноценного **CLI** необходимо нажать сочетание клавиш "**Ctrl+z**". После этого в строке приглашения вводим команду "**lcli**", ждем на клавиатуре "**Enter**" и получаем полнофункциональный CLI:

```
>lcliconsole>
```

12. Для получения прав суперпользователя необходимо воспользоваться командой "enable":

```
console> enable
```

```
console#
```

С тем, что делать далее - думаю проблем не возникнет. Можно создать/изменить пользователя и **enable password**, либо же вообще вообще удалить конфигурацию, воспользовавшись командой **delete startup-config**.

Также стоит отметить, что с коммутатором **Linksys SPS224G4** при удаленном конфигурировании стоит вести себя довольно осторожно, поскольку все изменения он сразу вносит в **startup-config**, соответственно перезагрузка по питанию ничего не изменит, если допущена ошибка в конфигурировании.

Источник (получено 2025-07-04 02:31):

<http://muff.kiev.ua/content/linksys-srw224g4-sbros-v-defolt>

Ссылки:

[1] <http://muff.kiev.ua/content/linksys-sps224g4-sbros-v-defolt>

[2] <http://muff.kiev.ua/content/minicom-rabotaem-s-oborudovaniem-cherez-rs232>